

ماژول خروجی آدرس پذیر سنس مدل M1-AOM-300



ماژول های ورودی و خروجی قابلیت نمایش و اطلاع وضعیت المان متصل شده به ورودی این ماژول به پنل را دارد و همچنین در ماژول خروجی با استفاده از رله 2 آمپری خود قابلیت قطع و وصل قطعه خارجی در حالت فایر را دارد.

اطلاعات بیشتر

مدل	MI-AOM-۳۰۰
طبقه بندی	ماژول ورودی/خروجی آدرس پذیر
ولتاژ کارکرد	۲۸ - ۱۰ ولت
جریان مصرفی حالت نرمال	۲۵۰ میکروآمپر
بیشترین جریان مصرفی ریموت LED	۷ میلی آمپر
خروجی رله	۳۰ ولت ۲ آمپر
دمای کارکرد	۱۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵% بدون میعان
خروجی ریموت اندیکاتور	دارد
ابعاد	۳۰×۵۵×۷۵ میلی متر
وزن	۲۰۰ گرم